

> Anderes

DME: Vorarbeiten in Organisations-Einstellungen



Zu-Erledigen-Box

Bezug: [DME: RIC-Zuordnungen hinterlegen](#)

Der Landkreis gibt die internen RIC-Bezeichnungen nicht heraus. Öffentlich wird mit einer entsprechenden Bezeichnung für einen RIC gearbeitet. Diese Vorgaben müssen auf Gemeindeebene als Rufkombination definiert werden, damit sie später einheitlich in der Gemeinde verwendet werden können.

Einem Meldeempfänger können Melderschleifen (ein Synonym für Rufkombination!) zugewiesen werden. Bei der Zuordnung eines Melders an eine Person, werden die Rufkombinationen an die Person übergeben.

Als Administrator auf Gemeindeebene einloggen!

Anzahl Rufkombinationen einstellen

The screenshot shows the Dräger DME software interface. The top navigation bar includes the Dräger logo, a user icon, and several menu icons. The top right shows the date '2019.24.2 (09.12.2019)' and a message box with '0' notifications. The main menu bar has items like 'Einstellungen' (2), 'Passwort / Konto', 'Benutzerverwaltung', 'Abfragen', 'Exporte', 'Profile', 'Menü-Editor', 'MAT', and 'Im-/Export'. A search bar is also present. The left sidebar has a tree structure with 'Einstellungen' (3) expanded, showing 'Organisations-Einstellungen' (4) selected. Under 'Organisations-Einstellungen', there are sub-options: 'Allgemeines' (5), 'Alarmierung' (5), 'Anzahl Rufkombinationen' (6), 'Definition Rufkombinationen', 'Personal', 'Lehrgänge/Seminare', 'Technik', 'Bericht', and 'Benutzer-Einstellungen'. The main content area is titled 'Anzahl Rufkombinationen' and shows the current value 'Anzahl der Rufkombinationen: 55' (7). There are 'Ändern' (Change) and 'Zurücksetzen' (Reset) buttons. The 'Speichern' (Save) button (9) is highlighted with a red circle. The bottom right corner shows a 'Ab' (Close) button.

1. Modul „Einstellungen“ anklicken
2. Menü „Einstellungen“ anklicken
3. Baumstruktur „Einstellungen“ auswählen
4. Unterpunkt „Organisations-Einstellungen“ auswählen
5. Unterpunkt „Alarmierung“ auswählen
6. Punkt „Anzahl Rufkombinationen“ anklicken

7. Button „Ändern“ anklicken
8. Im Eingabefeld die Anzahl der in der Gemeinde verwendeten Rufkombinationen eintragen. (Hier 55)
9. Button „Speichern“ anklicken

Rufkombinationen definieren

Rufkombination:	Stichwort:
RIC_OrtsBM/stellv.	OrtsBM/stellv.
RIC_Sirene	Sirene
RIC_OrtsFW alle	OrtsFW alle
RIC_Kleine Schleife	Kleine Schleife
RIC_Rettungssatz	Rettungssatz
RIC_Sonderfahrzeug	Sonderfahrzeug
RIC_Tagesschleife 1	Tagesschleife 1
RIC_Tagesschleife 2	Tagesschleife 2
RIC_Probealarm	Probealarm
RIC_Gemeinde alle	alle
RIC_GemBM/ stellv.	StBM Stadt Syke
RIC_Pressesprecher	PS
RIC_ELO	ELO
RIC_U-Gruppe	U-Gruppe
RIC_WBK	Wärmebildkameras

1. Modul „Einstellungen“ anklicken
2. Menü „Einstellungen“ anklicken
3. Baumstruktur „Einstellungen“ auswählen
4. Unterpunkt „Organisations-Einstellungen“ auswählen
5. Unterpunkt „Alarmierung“ auswählen
6. Punkt „Definition Rufkombinationen“ anklicken
7. Button „Ändern“ anklicken
8. im linken Eingabefeld die Rufkombination mit dem Präfix RIC_ plus sprechende RIC-Bezeichnung eingeben (hier im Feld 1: RIC_OrtsBM/stellv.)
9. im rechten Eingabefeld die sprechende Bezeichnung selbst eingeben (hier: OrtsBM/stellv.)
10. Abschließend den Button „Speichern“ anklicken

Die Reihenfolge kann nicht verändert werden und muss als beliebig akzeptiert werden. Spätere

Änderungen können nur durch Überschreiben (bei Umbenennungen einer RIC-Bezeichnung!!!) oder durch Anhängen neuer Rufkombinationen (bei Ergänzungen bei den RIC-Bezeichnungen). Änderungen sollten mit Bedacht vorgenommen werden und die Auswirkungen erst getestet werden (Spiele-Version!!!).

anderes

From:
<https://feueronlkdh.feuerwehr-stadt-syke.de/> - FeuerON im Landkreis Diepholz

Permanent link:
https://feueronlkdh.feuerwehr-stadt-syke.de/anderes/dme_vorarbeiten_in_organisations-einstellungen?rev=1696501909

Last update: **2023/10/05 12:31**

